

WLR 100

INFRARØD FJERNBETJENING

**Anvendelse**

– til fjernbetjening af vinduesmotorer og motorgrupper

Med den infrarøde fjernbetjeningen kan der individuelt eller fælles betjenes op til 30 vinduesmotorer eller 10 motorgrupper (vinduesmotorer og elektrisk tilbehør f.eks. gardiner og persiener).

Fjernbetjeningen anvendes sammen med komforttrykket WLI.

Beskrivelse

Funktion på tasterne: ÅBN / STOP / LUK

Fra fabrikken er fjernbetjeningen indstillet til individuel eller fælles betjening af op til 30 motorer. Med fjernbetjeningen er det også muligt individuelt at betjene flere motorer på samme vindue.

Fjernbetjeningen er fabriksindstillet til, at motoren automatisk kører til endestop ved et enkelt tryk på en af tasterne. Hvis det ønskes, kan fjernbetjeningen let indstilles til at motoren kun kører, så længe der trykkes på tasten.

Fjernbetjeningen har en indbygget kodeomskifter, der indstilles til samme sikkerhedskode som kodeomskifteren i betjeningstastaturet WLI. Dermed sikres det, at vinduet kun kan betjenes med den fjernbetjening, der har den rigtige sikkerhedskode.

Fjernbetjeningen anvendes sammen med komforttrykkene WLI 110 eller WLI 130.

WLR 100

INFRARØD FJERNBETJENING

Forsyningsspænding	2 x AAA (1,5V) batterier. ved normal brug er levetiden minimum et år	
Driftbetingelser	max. 50°C	
Materiale	fjernbetjening taster	brandhæmmende polykarbonat i henhold til UL 94-V silikonegummi
Farve	fjernbetjening taster	hvid (NCS 1000) grå (NCS 3000)
Størrelse	180 x 34 x 16mm (B x H x D)	
Vægt	0,14kg	
Rækkevidde	Fjernbetjeningen kan betjene et komforttastatur fra en afstand på op til 15m, hvis den peger direkte på tastaturet (0° betjeningsvinkel). Jo større betjeningsvinkel, jo mindre er betjeningsafstanden (3m ved 90° betjeningsvinkel).	
Levering	fjernbetjening med 2 x AAA (1,5V) batterier	
Forbehold	der tages forbehold for tekniske ændringer	

Variant	Varenummer
Infrarød fjernbetjening	WLR 100